

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2MP (1920*1080)
	Кодек сжатия	H.264, H.265
	Кол-во кадров в секунду	День: 25 к/с Ночь: 10к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2.8-12mm, 103-30.8°
	Тип объектива	Вариофокальный
Видео	Сенсор	1/2, 7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность (мин освещенность)	0.1Lux(цвет); 0.01Lux(ч/б)
	Электронный затвор	1/25—1/10000
	Функции улучшения изображения	BLC / DWDR / HLC / AGC/MGC/3D-DNR/AVB/MVB
	Дополнительно	ROI (8 зон), поворот изображения, 4 приватных зоны
IR	Дальность ИК подсветки	до 40 м
	Количество и тип диодов подсветки	8 SMD IRLED
	Smart IR	Да
Сеть	ИК-фильтр	IR-CUT (механический)
	Битрейт	32...8192
	Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S) /адаптивный протокол
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP
	Удаленный доступ	IE (v.6 и выше)
Экспл. парам.	P2P	Android (Danale) / iPhone (Danale)
	Напряжение питания	12В
Исполнение	Максимальный ток потребления	0,42А
	PoE (тип А / В)	Сплиттер в комплекте (802.3af/вариант А/В) *опция
	Исполнение (форм-фактор)	Цилиндрический
	Материал корпуса	Металл
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-45...+60
	Степень защищенности/вандалостойкость	IP66

\* Работоспособность видекамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

\*Технические характеристики изделия несут сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным значком входа (PIN-HOLE). Видекамера не имеет записывающего устройства.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Параметры по умолчанию:  
IP адрес: 192.168.0.100  
Имя пользователя: admin  
Пароль: 12345

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ



модель: **ST-182 M IP HOME**

## СОЕДИНЕНИЕ

Стабилизированное питание 12В

Индикатор LINK

Разъем LAN (RJ45)



Рис. 1 Схема подключения видеокмеры




Рис. 2 Подключение проводов видеокмеры

Внимание: PoE сплиттер в комплекте (опция\*)



Рис.3 Схема подключения PoE

\* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.



### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-182 M IP HOME – видеокamera телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. Имеет одну матрицу.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 В.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокмеры.

### 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения..... 1 шт.
  - крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... 3 шт.
  - ключ шестигранный..... 1 шт.
  - колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги..... 1 шт.
  - стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение"..... 1 шт.
  - CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации..... 1 шт.
  - паспорт..... 1 шт.
  - упаковочная коробка..... 1 шт.
- \* - PoE сплиттер (опция)

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

### 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокмеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

### 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, химические, термические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-182 M IP HOME сер.№ \_\_\_\_\_ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи

Продакст Ко., Лтд. [www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа

торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЬ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск,

ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: март 2019 г.

М.П.

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи: \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | Подпись продавца